Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Preces numurs: 7424400



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofiliem) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīvējumi (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.
Ar trīs noslēgvākiem (L = 800 mm).


St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424400
Tips	OKA-W2004030
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs
Ražotājs	OBO
Izmērs	2400x200x40
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2,4
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	966,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	46,9561 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri



Garums	2 400 mm
Platums	200 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Preces numurs: 7424400

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Vāķi	3
Montāžas atveru skaits	0
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3
Sekciju skaits	2 St.
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Grīdas plāksne	jā
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Auduma siena	nē
Kanāla augstums maks.	70 mm
Kanāla augstums min.	40 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	70 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	40 mm
Derīgais šķērsgriezums	2600 mm²
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	jā
Starpsienas stiprinājums_dzēst	rasten
Starpsienas stiprinājums	nofiksēt